



COMPARATIF DES SOLUTIONS RADIO AUTOSUN 2 Hz & BHz

	GAMME Hz			GAMME BHz			COMMENTAIRES
Couples moteur	3 Nm	6 Nm	10 Nm	3 Nm	6 Nm	10 Nm	
Vitesse moteur	23 rpm	18 rpm	12 rpm	23 rpm	18 rpm	12 rpm	
Technologie radio							SIMU-Hz : 433,42 MHz // SIMU-BHz : 868-870 MHz
Compatible Box LiveIn2	×			×			Pilotage à distance par smartphone
Retour d'information	-			×			Retour d'information sur la position du volet par smartphone (avec LiveIn2)
Eco-conception	×			×			Label Act for Green
Garantie	7 ans			7 ans			Sur la solution complète moteur + batterie + panneau
Autonomie	45 jours sans soleil			45 jours sans soleil			Soit 90 cycles
Détection d'obstacle	×			×			Un blocage du volet en présence d'un obstacle à la descente provoque l'arrêt du moteur, et une inversion du mouvement
Détection du gel	×			×			Un blocage du volet en présence de gel à la montée provoque l'arrêt du moteur
Position intermédiaire	×			×			Réglage possible d'une position favorite
Mode de réglage des fins de course	4 modes			4 modes			Automatique, semi-automatique haut, semi-automatique bas, manuel
Réglage des fins de course à vitesse réduite	×			×			Pour une meilleure précision, uniquement disponible en mode de réglage manuel
Fonction soft start & stop	×			×			Démarrage et accostage en douceur
Mise en veille profonde et réveil depuis l'émetteur	×			-			Plus besoin d'accéder à la batterie, le moteur est réveillé sur le chantier depuis l'émetteur
Antenne déportée	-			×			
Mode batterie faible	×			-			Pour avertir que la batterie est faible, le moteur marque un temps d'arrêt au début de chaque ordre de montée. La descente n'est possible qu'en donnant plusieurs impulsions sur la touche « Descente ».
Compatibilité émetteurs	Emetteurs séquentiels et fonctionnels SIMU-Hz			Emetteurs fonctionnels SIMU-BHz			<p>Pour la gamme Hz : Emetteur mural 1C - Emetteur mural Memory - Emetteur mobile 1C - Emetteur mural séquentiel - Micro émetteur - Emetteur mural 5C - Emetteur mobile 5C - Color Multi 16C - Timer Easy 1C - Timer Multi 6C - TSA 2C - TSA+ 4C - Digicode</p> <p>Pour la gamme BHz : Emetteur mural 1C - Emetteur mobile 1C - Emetteur mobile 5C</p>