

# AUTOSUN 2 HZ & BHZ IM VERGLEICH

	PRODUKTTREIHE Hz			PRODUKTTREIHE BHz			ANMERKUNG
	3 Nm	6 Nm	10 Nm	3 Nm	6 Nm	10 Nm	
Drehmoment Motor	3 Nm	6 Nm	10 Nm	3 Nm	6 Nm	10 Nm	
Drehzahl Motor	23 U/min	18 U/min	12 U/min	23 U/min	18 U/min	12 U/min	
Funktechnologie	simu-Hz <sup>technology</sup>			simu-BHz <sup>technology</sup>			SIMU-Hz: 433,42 MHz // SIMU-BHz: 868-870 MHz
Kompatibel LevelIn2 Box	×			×			Fernsteuerung per Smartphone
Info-Feedback	-			×			Info-Feedback zur Rollladenposition per Smartphone (mit LevelIn2)
Ökodesign	×			×			Gütesiegel Act for Green
Autonomie	45 Tage ohne Sonne			45 Tage ohne Sonne			Entspricht 90 Zyklen
Hinderniserkennung	×			×			Eine Blockierung des Rollladens aufgrund eines Hindernisses schaltet den Motor ab und veranlasst den Rücklauf
Frostschutzfunktion	×			×			Eine Blockierung des Rollladen aufgrund von Frost beim Hochfahren stoppt den Motor
Zwischenposition	×			×			Einstellung einer Lieblingsposition möglich.
Einstellmodi für Endlageneinstellung	4 Modi			4 Modi			automatisch, halbautomatisch oben, halbautomatisch unten, manuell
Endlageneinstellung mit reduzierter Geschwindigkeit	×			×			Für mehr Genauigkeit, ausschließlich im manuellen Modus möglich
Soft-Start und -Stop Funktion	×			×			Sanftes Starten und Stoppen
Verstärkter Standby-Modus und Aktivierung über den Sender	×			-			Kein Zugang zum Akku nötig. Der Motor wird durch den Sender vor Ort aktiviert
Modus niedriger Ladezustand Akku	×			-			Um bei niedrigen Ladezustand des Akkus zu warnen, hält der Motor bei jedem Hochfahrbefehl kurz an. Das Abfahren ist nur durch mehrmaliges Drücken auf die Taste „Herunterfahren“ möglich.
Kompatibilität Sender	Sequenzielle und funktionelle Sender SIMU-Hz			Funktionelle Sender SIMU-BHz			<p><b>Für die Produktreihe Hz:</b> Wandsender 1K - Wandsender Memory - Handsender 1K - sequentieller Wandsender - Mikrosender - Wandsender 5K - Handsender 5K - Color Multi 16K - Timer Easy 1K - Timer Multi 6K - TSA 2K - TSA+ 4K - Funktastatur</p> <p><b>Für die Produktreihe BHz:</b> Wandsender 1K - Handsender 1K Handsender 5K</p>